



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LUMINARIA LL

CUANDO UTILICE EQUIPOS ELÉCTRICOS, SIGA SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- El equipo debe ser instalado en lugares y alturas donde no estén al alcance de personas no autorizadas que puedan manipular la unidad
- No se instale en lugares peligrosos, cerca de áreas con gas o de calentadores eléctricos. Ni en exteriores
- No permita que los cables de alimentación eléctrica del equipo entren en contacto con superficies calientes
- No utilice este equipo para fines diferentes a los de su diseño original
- Instale el producto según los requerimientos del NEC y de las normas locales
- No modifique ni altere el producto de ninguna forma
- Se sugiere que la instalación sea realizada por un electricista calificado

INSTRUCCIONES SOBREPONER

1. Seleccione los accesorios adecuados para sobreponer y marque en el techo los puntos de anclaje
2. Fije los soportes al techo
3. Inserte la grapa con arandela en el perfil
4. Atornille el sujetador a la grapa con arandela y fije la posición de la grapa
5. Enrosque el sujetador al soporte del techo
6. Instale el canope y la alimentación eléctrica, ajustando el largo adecuado del cable

INSTRUCCIONES SUSPENDER

- I. Seleccione los accesorios adecuados para suspender y marque en el techo los puntos de anclaje
- II. Fije los soportes al techo y enrosque el sujetador superior al soporte del techo
- III. Inserte la grapa con arandela en el perfil
- IV. Atornille el sujetador inferior a la grapa con arandela y fije la posición de la grapa
- V. Ajuste el tamaño del cable acerado
- VI. Instale el canope y la alimentación eléctrica, ajustando el largo adecuado del cable

