

LED Emergencia

LED EMERGENCIA R1 Mini 2 X 1.2W

P23344



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar 180 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto con spots integrados
- Chasis de color blanco con lamparas ajustables
- Bateria recargable y botón de prueba
- Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

- Pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



180 minutos

Autonomía en emergencia



Ultra Confiable



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

DATOS FÍSICOS

DATOS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	6500K (DL)	Acabado	Blanco	Potencia de entrada	Max 2.4W
Flujo luminoso	2X100 lm	Grado de protección	IP20	Tensión de operación	120V o 277V
Ángulo de apertura	120°	Dimensiones (WxLxH)	89 x 349 x 95 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Reproducción de color (IRC)	>70	Tipo de montaje	Sobreponer	Corriente de entrada	Max 0.02A
Potencia Spot LED	2x1.2W	Chasis	Carcasa termo plástica	Factor de potencia	0.6
		Material óptica	PMMA	Batería	Ni-MH 3.6V 600mAH
		Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	Tiempo de carga	24 horas
				Tiempo de autonomía	90 min
				Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA

