

LED Emergencia

LED EMERG AVISO DOBLE SPOT

P26692



Combo de aviso de salida con luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño con spots y aviso integrado
- Chasis de color blanco con lamparas ajustables
- Batería recargable y botón de prueba
- Indicador de estado de batería

APLICACIONES

- Pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



100 minutos
Autonomía en emergencia



Ultra Confiable



ENCENDIDO INSTANTÁNEO

DATOS ÓPTICOS

DATOS FÍSICOS

DATOS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	6500K (DL)	Acabado	Gris	Potencia de entrada	Max 4.2W
Flujo luminoso	2X110 lm	Grado de protección	IP20	Tensión de operación	120V o 277V 60Hz
Ángulo de apertura	20°	Dimensiones (WxLxH)	112 x 409 x 202 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Reproducción de color (IRC)	>70	Tipo de montaje	Sobreponer	Corriente de entrada	Max 0.040A
Potencia Spot LED	2x1.6W	Chasis	Carcasa termo plástica	Factor de potencia	0.9
		Material óptica	PMMA	Batería	Ni-Cd 9.6V 700mAh
		Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	Tiempo de carga	24 horas
				Tiempo de autonomía	100 min
				Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA

